

DXアンテナ

UHFブースター (屋外用)

地デジ専用
(UHF710MHz)

U20L3C

希望小売価格 6,500円(税抜)
JAN : 4975584200879



未来へ、
環境負荷ゼロへ

UHF710MHz対応

DIGITAL

ワンタッチ ブースター

デジタル放送の決定版

地デジ受信時のレベル不足を解消!

低雑音NF1.0dB!! 高利得20dB!!



実物大



●電源部は付属していません*

カンタン取付!

同軸線重畳式!
アンテナの出力端子
に取り付けるだけ!

1 低雑音、高利得!

雑音指数(NF)1.0dBの低雑音設計です。しかも、アンテナ直下で受信品質を確保するので、同軸ケーブルの配線距離が長くても、受信品質の劣化を最小限に抑えることができます。

2 カンタン取付、調整不要!

アンテナの出力端子(F形)に接続するだけで取付できます*。しかも、調整の必要がなく、簡単に使用いただけます。

●主な仕様

品名	UHFブースター
品番	U20L3C
使用帯域	UHF
使用チャンネル(ch.)	13~52
使用周波数(MHz)	470~710
標準利得(dB)	15~20
定格出力(dBμV)	90(9波)
V S W R	3.0以下
雑音指数(dB)	1.0以下
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)
重畳電源(V/mA)	DC15(同軸線重畳式)/30
使用温度範囲(°C)	-20 ~ +50
外形寸法(mm)	55.7(H) × 17(HEX)
質量(g)	40
付属品	防水キャップ×1
梱包入数	20

※この製品には電源が必要です(電源は付属していません)。
同軸線重畳式の直流電源装置を使用してください。(この製品が必要とする電源:DC15V、30mA)

- 注1: 出力端子F形座の地デジアンテナに対応しています。
注2: 地デジ放送(13~52ch)専用です。BS・110度CS放送、FM放送の信号は通過しません。
注3: 別途BS・110度CSアンテナを設置し、BS・110度CS放送をご覧になる場合、直流電源装置により電源を供給するときは、1032MHz~2150MHzの帯域を通過する電源装置を使用してください。
注4: 次のような受信環境の場合、この製品を使用しても効果が得られない場合があります。
●強電界地域 ●複数のテレビ電波を受信可能な地域(マルチパス) ●ビル等の反射波の影響や、混信がある地域
注5: 受信品質(CN比)が低いことにより地デジ放送が見られない場合は、この製品を使用しても地デジ放送が映るようにはなりません。
注6: ブースター内蔵タイプの地デジアンテナには使用できません。
●ブースターを設置しても、デジタル放送受信機に表示される「アンテナレベル」や「受信レベル」の数値(指標)が変わらない場合や下がる場合がありますが、ブースターの不具合ではありません。デジタル放送受信機に表示される「アンテナレベル」や「受信レベル」はアンテナの方向調整を目的とした機能で、電波の強さを表すものではありません。



土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

■お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。■



0120-941-542

カスタマーセンター(受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く)

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!

携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 03-4530-8079
ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社
本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。