

DX アンテナ

屋外用混合器 (CS/BS-IF+CATV/UHF)

MC0002C | 希望小売価格 **5,400円** (税抜)
JAN : 4975584103798




全端子通電形 屋外用混合器 登場!



※1
従来比 約30% 小型化!

1 LEDランプ付 通電切換スイッチ採用! **特許出願中**




UHFブースター使用時、CATV/UHF入力端子側に混合出力端子からDC15Vを通電することができます。しかもLEDランプ付きなので、通電/非通電が一目で分かります。

通電切換えは、
このスイッチを押すだけ!

2 徹底的に省施工!

加工の手間なし防水キャップ! ※2



カンタン取付金具!
蝶ナット1個締めで取付OK!

3 外来ノイズをブロックする ダイカストケース採用!



土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

規格特性

品番	MC0002C					
使用周波数MHz (ch.)	10~76	76~222 (FM・1~12)	222~770 (C23~C63・13~62)	1032~1489 (BS1~23)	1489~2150	2150~2610
通過帯域損失 (dB以下)	1.0	1.5	1.5	2.0	2.5	3.0
阻止帯域減衰量 (dB以上)	30	30	30	25	25	20
入出力VSWR (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.5	2.5
インピーダンス (Ω)	入力	75		出力		
寸法(高さ×幅×奥行) (mm)	60×84×40					
適合マスト径 (mm)	φ22~49					
質量 (kg)	0.2					
付属品	F-5X3、防水キャップX3					



パック入り商品も 同時発売!

MC0002CB

希望小売価格 **5,400円** (税抜)

JAN : 4975584103804

※1 当社MCM-211との比較。

※2 7C以上のケーブルをご使用の際は、加工が必要となります。



DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、(社)電子情報技術産業協会に審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。!

0120-941-542

カスタマーセンター (受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く)

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!

携帯電話・PHS一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 03-4530-8079

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社
本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号